

**FURTO - CENTRALI D'ALLARME**
**Centrale d'allarme a 4 ingressi espandibile, con combinatore pstn integrato**

codice: TCP420V



Centrale a 4 ingressi cablati (+tamper) espandibile a 20 ingressi radio di cui massimo 16 filari. Comunicatore telefonico e vocabolario messaggi vocali integrato.

Proprietà	Descrizione
Alimentatore	1.1 A
Alloggiamento batteria da	12V 7Ah
Chiavi memorizzabili singolarmente	16 chiavi
Codici	1 codice installatore, 1 codice utente master + 20 codici utente ausiliari
Comunicatori telefonici	8 (1 numero principale + 1 numero di riserva ciascuno)
Definizione ingressi	NC - NA - BIL - B24 (doppio bilanciamento) - Radio - Bus
Fasce orarie di accesso	2 da associare ai codici e alle chiavi
Filtri associabili ad ogni ingresso	contatto, inerziale, contatore, doppler RDV
Interfaccia telefonica	digitale integrata, 1 numero telefonico di call-back
Linea seriale	RS485 e TTL (connessione verso PROG32)
Memoria eventi	512
Programmatori orari	4 programmatori
Programmazione	da: tastiera LCD, PC, remota tramite telegestione
Programmazione ingressi	Istant, Ritard 1/2, Interno, Tecnologico, Escluso, Chiave, Rapina, Tamper
Programmi di inserimento	4 programmi
Protocolli di trasmissione	selezionabili
Tamper	antiapertura e antidistacco
Tecnologia RDV	verifica digitale allarmi a distanza. Brevetto internazionale
Tipo contenitore	plastico design Pininfarina

Uscite	Sirena interna, sirena autoalimentata esterna, 5 uscite logiche
Vocabolario di messaggi vocali	Integrato (disponibile in diverse lingue)